

Le code ASCII et ASCII étendu
Classement alphabétique

Minuscules		Majuscules		Minuscules accentuées		Majuscules accentuées		Chiffres		Caractères spéciaux		Ponctuation		Tracés		Commandes	
a	097	A	065	á	160	Á	181	0	048	@	064	(Espace)	032	—	196	(caractère nul)	000
b	098	B	066	à	133	À	183	1	049	æ	145	(Espace)	255		179	(Début d'en-tête)	001
c	099	C	067	â	131	Â	182	2	050	Æ	146	.	046	┌	218	(Début du texte)	002
d	100	D	068	ä	132	Ä	142	3	051	&	038	,	044	└	192	(Fin du texte)	003
e	101	E	069	ã	198	Ã	199	4	052	©	169	:	058	┌	191	(Fin de transmission.)	004
f	102	F	070	ä	134	Ä	143	5	053	©	184	;	059	└	217	(Demande)	005
g	103	G	071					6	054	#	035	"	034	┌	194	(Acknowledge)	006
h	104	H	072	é	130	É	144	7	055	¡	173	<	174	└	193	(Son sur le haut parleur)	007
i	105	I	073	è	138	È	212	8	056	ð	208	>	175	┌	195	(Backspace)	008
j	106	J	074	ê	136	Ê	210	9	057	Ð	209	!	033	└	180	(Tabulation verticale)	009
k	107	K	075	ë	137	Ë	211	+	043	µ	230	?	063	┌	197	(Saut de ligne)	010
l	108	L	076					-	045	þ	231	¿	168	└	170	(Tabulation verticale)	011
m	109	M	077	í	161	Í	214	×	158	Þ	232	{	123		124	(Saut de page)	012
n	110	N	078	ì	141	Ì	222	÷	246	ß	225	}	125	┌	221	(Retour du curseur à gauche)	013
o	111	O	079	î	140	Î	215	=	061	ª	166	(040	└	205	(Sortie du mode SHIFT)	014
p	112	P	080	ï	139	Ï	216			º	167)	041		186	(Entrée en mode shift)	015
q	113	Q	081					±	241	°	248			┌	201	(Libère la ligne)	016
r	114	R	082	ó	162	Ó	224	<	060	°	248	*	042	└	200	(device control 1 - XOFF)	017
s	115	S	083	ò	149	Ò	227	>	062	'	039	`	096	┌	187	(device control 2)	018
t	116	T	084	ô	147	Ô	226	%	037	˘	239	˘	239	└	188	(device control 3 - XON)	019
u	117	U	085	ö	148	Ö	153	^	094	˙	249	˙	249	┌	203	(device control 4)	020
v	118	V	086	õ	228	Õ	229	ø	155	¨	249	¨	249	└	202	(Acknowledge négatif)	021
w	119	W	087					Ø	157	/	047	/	047	┌	204	(Synchronisation)	022
x	120	X	088	ú	163	Ú	233	ƒ	159	\	092	\	092	└	185	(Fin de la transmission d'un block de DNS)	023
y	121	Y	089	ù	151	Û	235			-	240	-	240		206	(Cancel)	024
z	122	Z	090	û	150	Û	234	½	171	-	238	-	238	┌	220	(Séparateur de bande)	025
				ü	129	Ü	154	¼	172	-	095	-	095	└	219	(Remplacement)	026
								¾	243	·	242	·	242	█	223	()	027
				ý	236	Ý	237	1	251	·	250	·	250	█	224	(Séparateur de fichier)	028
				ÿ	152			3	252	~	126	~	126	■	254	(Séparateur de groupe)	029
								2	253	¢	189	¢	189			(Séparateur d'enregistrement)	030
				ñ	164	Ñ	165	1	213	¤	207	¤	207			(Séparateur d'unité de sauvegarde)	031
										₹	247	₹	247	▒	176	(Delete)	127
				ç	135	Ç	128	\$	036	¶	244	¶	244	▒	177		
								£	156	§	245	§	245	▒	178		
								¥	190								

Taper "Alt" suivi des 3 chiffres du code pour afficher le caractère souhaiter.

Le résultat obtenu dépend de la police de caractère choisie